Инструкция по самостоятельной настройке сети и интернет в сети Интек-М. Microsoft Windows 8.

Тип доступа NAT

1. Настройка локальной сети.

Изначально в данной системе открывается меню "Пуск" следующего вида:



Необходимо нажать комбинацию клавиш Windows+X.

Esc	~ ,		!	1	@	2	#	3	\$	4	%	5	^	6	81.	7	*	8	(9)	D		-	+ =	_ <	×	
Tab		q		w		e		r		t		у		u		i		0		р		{]		Del	
Caps	S		а		s		d		f		g		h		j		k		Ι		:	•	" .		Er	nter		
Shift				z		X	\bigcirc	С		v		b		n		m	1		,	^		?	/	<	1	Shif	t	
Fn	Ct	rl			A	lt												A	lt	Ct	trl	<		~	,	>		

Чтобы появилось меню, где можно будет зайти в "Панель управления":

Пуск			a	ıdmin 🎢
Почта	Календарь	Internet Explorer Изгазин	Bing	CCleaner
Программы и компоненты Центо мобильности	Фотографии	Карты	Cape Town, South Africa	Apple Software Update
Управление электропитанием Просмотр соб _Ы тий Систе <u>м</u> а Диспетчер устр <u>о</u> йств Управ <u>л</u> ение дисками Управ <u>л</u> ение расками	ИНДЕКС РТС 1624,74 ▲ -0.16% (+2.61) 01.02.2013 1632 MSK	Советский спорт // SovSport.Ru - КХЛ. Столичное дерби ЦСКА - «Спартак», СКА примет московское «Динамо». Все результаты и статистика LIVE!	Игры	foobar2000
упроилсяние компаносерона Командная строка Командная строка (администратор) Диспетчер задач Панель управления Пововочик	20° Сидней В целом облачно 26'Л7"	Новости	Музыка Видео	QIP 2012
На <u>й</u> ти <u>В</u> ыполнить <u>Р</u> абочий стол				

Далее проверьте, какой у Вас установлен тип просмотра и установите "Просмотр -> Категория". Затем выберите "Сеть и Интернет".

🥦 Панель управлен	ая — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
🔄 🌛 👻 🛧 📴 > Панель управления	 С Поиск в панели управления
Настройка параметров компьютера	1 Просмотр: Категория 🔻
Система и безопасность Проверка состояния компьютера Сохранение резервных копий файлов с помощью истории файлов Поиск и исправление проблем 2 Сеть и Интернет Просмотр осотоя Выбор параметр Сеть и Интернет Проверка состояния и настройка обсорудованы Просмотр устрои Добавление устр Возможности. Настройка параметров мобильности по умолчанию	Учетные записи и Семейная безопасность У Изменение типа учетной записи Установка Семейной безопасности для всех пользователей Оформление и персонализация Изменение темы Изменение фона рабочего стола Настройка разрешения экрана Часы, язык и регион Добавление языка Изменение способа ввода Изменение форматов даты, времени и чисел
Программы Удаление программы	Специальные возможности Рекомендуемые Windows параметры Оптимизация изображения на экране

Затем зайдите в "Центр управления сетями и общим доступом".

9 9	Сеть и Интернет	X
📀 🌛 👻 🕇 🕎 🕨 Панель управлени	ия ► Сеть и Интернет	 С Поиск в панели управления
Панель управления — домашняя страница Система и безопасность	Центр управления сетями и общим доступом Просмотр состояния с Просмотр сетевых кон доступом	
Система и безопасность • Сеть и Интернет Оборудование и звук Программы Учетные записи и Семейная безопасность Оформление и персонализация Часы, язык и регион Специальные возможности	Просмотр сетевых ко Домашняя групп Выбор параметров до сети и параметров общего доступа к файлам и принтерам. Свойства браузера Изменение домашней страницы Управление надстройками браузера Удаление истории обзора и файлов "cookie"	

И в меню слева выберите "Изменение параметров адаптера".

¥.	Центр управления сетями и общим д	оступом – 🗆 🗙
🔄 🍥 🔹 🕇 🚆 « Сеть и Инте	рнет 🔸 Центр управления сетями и общим доступом	 С Поиск в панели управления
Панель управления —	Просмотр основных сведений о сети и на	астройка подключений
домашняя страница	Просмотр активных сетей	
Изменение параметров адаптера Изменить дополнительные параметры общего доступа	РІОН Общедоступная сеть	Тип доступа: Интернет Подключения: Ш Беспроводная сеть (PLOH)
	Изменение сетевых параметров Создание и настройка нового подключени. Настройка широкополосного, коммутируе маршрутизатора или точки доступа. Устранение неполадок Диагностика и исправление проблем с сетинеполадок.	я или сети емого или VPN-подключения либо настройка ью или получение сведений об устранении
См. также Брандмауэр Windows Домашняя группа Свойства браузера	•	

На "Подключении по локальной сети" нажимайте правой кнопкой мыши и выберите в появившемся меню "Свойства".



Затем в списке найдите и выделите не снимая галки строку "Протокол интернета версии 4" и затем снова кнопку "Свойства":



В новом окне установите точку в положение "Использовать следующий IP адрес" и введите данные из Памятки пользователя. По завершении ввода поставьте галку "Подтвердить параметры при выходе" и нажмите "Ok".

Свойства: Протокол Интерне	та версии 4 (TCP 📍 🗙							
Общие								
Параметры IP можно назначать автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае узнайте параметры IP у сетевого администратора.								
Получить IP-адрес автоматиче	ски							
 Использовать следующий IP-а, 	дрес:							
IP-адрес:	172.27.X.X							
Маска подсети:	255.255.255.0							
Основной шлюз:	172.27.X.X							
Получить адрес DNS-сервера а	втоматически							
• Использовать следующие адре	еса DNS-серверов:							
Предпочитаемый DNS-сервер:	172.27.0.4							
Альтернативный DNS-сервер:	172 . 27 . 0 . 5							
2 Подтвердить параметры при выходе Дополнительно								
	3 ОК Отмена							

И далее кнопку "Закрыть".

Ģ	Ethernet: свойства	×						
Сеть	Доступ							
Подк	лючение через:							
Marvell Yukon 88E8042 PCI-E Fast Ethemet Controller								
	Настроить							
Отме	ченные компоненты используются этим подключением							
	 Протокол мультиплексора сетевого адаптера (Ма/ Драйвер протокола LLDP (Майкрософт) Ответчик обнаружения топологии канального уров Ответчик обнаружения топологии канального уров Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6) Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) 	~						
<	>							
У	становить Удалить Свойства							
Описание Позволяет данному компьютеру получать доступ к ресурсам в сети Майкрософт.								
	Закрыть Отмен	а						



Если настройки применены – должно появиться окно Обнаружение проблем. Смело нажимайте кнопку Отмена и проверяйте состояние подключения.

😰 Сетевые подключения – 🗖	×
🕞 🄄 🕆 😰 > Панель управления > Сеть и Интернет > Сетевые подключения 🛛 🗸 🚺 Поиск: Сетевые подключения	9, 1
Упорядочить 🔻 Отключение сетевого устройства Диагностика подключения »	0
Ethernet Падключено, Сеть 2 Маrvell Yukon 8888042 PCI-E Fast Intek Отключено Панин-порт глобальной сети (К Беспроводная сеть PLOH Вroadcom 802.11g Network Adap Стезое подключение Bluetooth Отключено Устройства Bluetooth (личной с Стезое подключение Bluetooth Отключено Устройства Bluetooth (личной с Отключено Отключено Отключено Стезое подключение Bluetooth Отключено Устройства Bluetooth (личной с Отключено Отключено Отключено Стезое подключение Bluetooth Отключено Устройства Bluetooth (личной с Отключено Отключено Отключено Отключено Стезое подключение Bluetooth Отключено Отключено Отключено Стезое подключение Bluetooth Отключено Отключено Отключено Стезое подключение Bluetooth Отключено Отключено Стезое подключение Bluetooth Отключено Отключено Стезое подключение Bluetooth Отключено Стезое подключено Отключено Отключено Стезое подключено Отключено Отключено Стезое подключено Отключено Отключено Отключено Стезое подключено Отключено	
Элементов: 4 Выбран 1 элемент	== 🔳

Локальная сеть и интернет настроены! Интернет теперь будет у Вас работать, как только Вы включите и загрузите свой компьютер.